

## Planification optimisée des activités et des ressources humaines

### Fiche technique du terminal de saisie – Termod

Tempsia™, l'outil de gestion des temps et des présences de la suite Planexa®, intègre des badgeuses électroniques utilisant différentes technologies de lecteur. Le terminal Termod de Pyrescom bénéficie d'une bonne robustesse et de fonctionnalités avancées.

**Dimensions (LxHxP) :** 275x250x100

**Affichage :** Rétro éclairé / 4 lignes de 40 caractères

**Fonction autonome ou dégradée :** Capacité de stockage : 5000 pointages

**Biométrie :** Non

**Technologie de lecteur :** CAB (Réf: BADGCAB), Magnétique (Réf: BADGMAG), Proximité (Réf: BADGMYF/ BADGPRO)

**Réseaux :** Ethernet TCP/IP / RTC avec modem intégré

**Wifi :** Oui (Module additionnel)

**Câblage :** Catégorie 5

**Alimentation :** 85..265V 47..440Hz

**Alimentation auxiliaire :** Batterie

**Constructeur :** Pyres.com

**Garantie du constructeur :** 1 an



#### Les informations diffusées sur le terminal

Sur ce terminal, il est possible de diffuser des messages (*Joyeux anniversaire - Ne pas oublier votre entretien annuel du 26 juin...*). Mais aussi la date du jour et l'heure, le Nom / Prénom / Matricule, dernier badgeage avec la nature de l'enregistrement (arrivée / départ / pause), autorisation / non-autorisation sur la badgeuse, badge non reconnu ou non affecté, compteurs (CP, RTT, Heures supplémentaires, TEPA,...).

```
Merci Ferrand Jacques - 00001014
Fern. Pte: Pause le 11/04/08 à 16h55
Sur POINTEUSEZ
Badee: 0000F02318206 Quitter
```

```
1. Nombre de CP restants : 08:00
2. Nombre de RTT restants : 03:00
3. Heures Contrat : 39:00
Valeurs au 11/04/2008 Quitter
```

```
7. Heures Sup25 TEPA : 00:00
8. Heures Sup50 TEPA : 00:00
9. Desactive :
Valeurs au 11/04/2008 Quitter
```