

## Analyseur écran tactile. **DSA-800** Touch

### FONCTIONS PRINCIPALES DSA-800

- Tuner TV 4-1000 MHz et CATV étendu bande GSM.
- Reconnaît et sélectionne automatiquement les signaux TV analogiques et numériques COFDM en mode de mesure et la gamme.
- Analyse automatique de la qualité: : PASS-MARGINAL-FAIL.
- Écran TFT couleur tactile, ultra haute résolution lumineuse.
- Touch commutateur rotatif sensibles.
- Toutes les mesures, la liste des programmes, PID A/V, des ajustements et des images sur un écran.
- Mémoire automatique, mémoire manuelle et data logger.
- Interface USB2 pour le déchargement des données, chargement et déchargement des mémoires, impression des mesures stockées et actualisation des firmwares.
- Poids : 2,5 kg ; Dimensions : 11,5 x 24,5 x 18 cm.
- Autonomie de la batterie de 2 à 3 heures.
- Communication Bluetooth (optionnel).


MODÈLE	DSA-800
RÉF.	4820
Décodeur MPEG-2	OUI
DVB-T (COFDM)	OUI
DVB-S/S2 (QPSK/8PSK)	OUI
DVB-C (QAM)	OUI
Mesure signaux de retour	OUI
Accès conditionnels embarqués	OUI
Ecran TFT	16:9 tactile




- **MESURE DVB-S2; DVB-T**
- **ÉCRAN DE 6:9 6,5" TFT**
- **PLUS RAPIDE DU SPECTRE SATELLITE**
- **D'ACCÈS CONDITIONNEL, INTERFACE COMMUNE**
- **MESURES DE ECHOS EN TEMPS RÉEL**
- **ICONS PAR LA NAVIGATION**



Mesures DVB-S2




Fonctions spéciales




Mémoire automatique, mémoire manuelle et data logger.




Spectre rapide avec mémorisation maximale



Bar TV spectre



Liste de programmes



Fonction d'aide



Mesures DVB-T & H



Toutes les mesures et les ajustements sur le même écran en même temps

